

## PRODUKTBLAD

### EXMA CONNETION BOX

Exma Connection Box underlättar och effektiviserar för både låssmed och elektriker vid installation av elektroniska låssystem. Via denna dosa länkas båda sidor samman så att allt kopplas rätt.

Låssmeden kopplar in systemet i sin ände av Connection Box, egen-provar enkelt med hjälp av urjackningsbaraplantar varefter en förteckning lämnas till den elektriker som sedan tar vid. Allt blir snyggt och prydligt, utan några lösa ändrar som någon måste gissa sig till vart de leder.

Connection Box levereras antingen som komplett box eller endast som kort. Den senare är anpassad för att monteras i runda kopplingsdosor

### SPECIFIKATIONER FÖR EXMA CONNECTION BOX

Spänningsområde	18-30 VDC
Strömförbrukning	10 mA (något mer vid inkopplat relä)
Antal anslutningar, in	8
Antal anslutningar, ut	8
Mått, box LxBxH	86x86x39
Mått, kort LxBxH	73x73x20 alternativt DiaxH 73 x 20
Temperaturområde	-25° C - + 85° C
Funktion, relä	24V 1-polig växlande
Brytförmåga, relä	3.000 mA 50 V
Kontaktresistans, relä	< 50 mΩ
Livslängd, relä	> 50 milj. Operationer
Avsäkrad	2 A
Indikering	Led (Spänning & draget relä)

### INKOPPLING

