

Nyhet



# Förenklad installation av elektroniska låssystem

**Connection Box**



## Exma Connection Box förenklar, underlättar och kvalitetssäkrar

Exma Connection Box underlättar och effektiviserar för både låssmed och elektriker vid installation av elektroniska låssystem. Via denna dosa länkas båda sidor samman så att allt kopplas rätt.

Låssmeden kopplar in systemet i sin ände och egenprovar enkelt med hjälp av urjackningsbara plintar. Därefter lämnas en förteckning till den elektriker som sedan tar vid. Allt blir snyggt och prydligt, utan några lösa kablar som någon måste gissa sig till vart de leder.

Connection Box levereras antingen som komplett box eller endast som kort. Den senare kan enkelt anpassas för montering i runda kopplingsdosor.

### Specifikationer för Connection Box

Spänningsområde	18-30 VDC
Strömförbrukning	10 mA (något mer vid inkopplat relä)
Antal anslutningar, in	8
Antal anslutningar, ut	8
Mått, box (mm)	86 x 86 x 39
Mått, kort	73 x 73 x 20
Temperaturområde	-25° till +85°
Funktion, relä	1-polig växlande
Brytförmåga, relä	3 000 mA 50 V
Kontaktresistans, relä	< 50 mΩ
Livslängd, relä	> 50 milj. operationer
Avsäkrad	2 A
Indikering	LED (spänning & draget relä)

