



Maximal säkerhet och flexibilitet

Duo

A vertical decorative bar on the left side of the page, consisting of a blue section on top and a yellow section on the bottom.

Det svensktillverkade låssystemet



Exma Duo: Fristående låssystem med enkel installation och högsta säkerhet

Snabb och enkel montering...

Exma Duo är en fristående lösning som är enkel att installera, ingen ytterligare kabeldragning eller håltagning i dörren krävs. Enheten monteras under dörrtrycke och cylinderring och fungerar med modullås av standardtyp.

... och användning

Systemet är också smidigt för själva användaren. Maximal säkerhet erbjuds, tillsammans med enkel hantering och möjligheter att skräddarsy skyddsnivån efter behov.

Du ställer enkelt in om du till exempel vill ha endast kodlås under vissa tider och kod samt bricka under andra. Att ta fram en temporär kod för hantverkarer är en enkel match.

Tryggt och säkert

Alla passager som genomförs med brickor, kort och/eller kod loggas i enhetens minne.

Det är också lätt att administrera både kort och nycklar. Om en nyckelbricka tappas bort tas den enkelt ur systemet och därmed säkerställs att ingen obehörig kommer in.

Flexibelt

Exma Duo låter användaren själv välja hur låset ska manövreras; antingen med kort/bricka eller kod.

Möjligheten att alltid kunna öppna och låsa med vanlig nyckel innebär en extra trygghet då låset alltid går att hantera – även vid strömbortfall.

- Nyckel
- Bricka
- Kod
- Bricka+kod
- Tidpunkt
- NFC*

Eftersom du som administratör har full kontroll på vilka koder, brickor och kort som ska fungera, samt under vilka tider, är Exma Duo en perfekt lösning för exempelvis äldreboenden.

** Närfältskommunikation, NFC, gör det möjligt att använda utvalda mobiltelefoner (Android) som nyckelbricka och administrationsverktyg.*



Specifikationer för Duo

Antal nyckelbrickor	999
Händelselogg	500
Nödkod	Ja, 8 siffror
Säkerhetsnivå Kodlås, Nyckelbricka, Nyckelbricka + PIN	Ja
Klocka	Ja
Automatisk sommartidsomställning	Ja
Unik kryptering	Ja
Kodberäkning	Ja
NFC	Ja
Mifare Classic 13,56 MHz	Ja
Högsäkerhetsläge	Ja
Batterispänning. (4 st 1,5V AA standard-batterier = 6V)	Ja
Stand Alone	Ja
Spärrelement	Motor
Låst - Öppet och systemindikeringar	Ja
Låsmanövrering med dörrtrycket	Ja
Akustisk verifiering	Ja
Batteri livslängd vid normal användning	12-24 månader
Batterivarning	Ja
App med NFC-stöd för administration. Android	Ja
App med NFC-stöd för administration. Iphone	Nej
Läsavstånd	2-4 cm
Storlek, yttre enhet, BxHxD	70x230x10 mm
Storlek, inre enhet, BxHxD	80x300x28 mm

